

ELT ol-LP33-10KL/T

Online-ИБП 10 кВА / 9 кВт · Tower · Чистый синус



ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

SKU	ELT ol-LP33-10KL/T
Полный артикул	ELT ol-LP33-10KL/T 10KVA/9KW, 3/3
Бренд	ELT
Категория	UPS Напольный
Гарантия	12 мес.
Цена (розница UZS)	Цена по запросу

Цена действительна на 13.07.2026, уточняйте актуальность

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Общие

Линейка	Online
Тип	online
Форм-фактор	tower
Мощность (кВА)	10
Мощность (кВт)	9
Гарантия, мес	12
Напряжение, В	384

Входные характеристики

Фазы вход	3
-----------	---

Выходные характеристики

Фазы выход	3
------------	---

Механические характеристики

Габариты, мм	405×656×817
Вес, кг	118

ОПИСАНИЕ

ИБП ELT ol-LP33-10KL/T — это профессиональное решение для электропитания серверных комнат, систем управления, медицинского оборудования и промышленной автоматики. Вес устройства составляет 118 кг, что значительно превышает вес бестрансформаторных аналогов той же мощности, подтверждая наличие массивных медных компонентов.

Ключевые особенности:

1. Гальваническая изоляция: Встроенный изолирующий трансформатор на выходе инвертора физически разделяет входные и выходные цепи. Это фильтрует высокочастотные помехи, предотвращает прохождение постоянного тока к нагрузке и формирует новую, "чистую" нейтраль, что критически важно для безопасной работы медицинской техники и защиты самого ИБП.
2. Работа с внешними батареями (Long Run): Модель рассчитана на длительное резервирование. Отсутствие внутреннего отсека для АКБ компенсируется мощным зарядным устройством (по умолчанию 10 А), способным заряжать внешние батарейные шкафы большой емкости (рекомендовано от 100 Ач).
3. Гибкость настроек DC: Система позволяет настраивать количество аккумуляторов в последовательной цепочке в диапазоне от 29 до 32 штук (стандартно 32 шт. / шина 384В). Это упрощает обслуживание: при выходе из строя одного аккумулятора его можно исключить из цепи программно, сохранив работоспособность системы.
4. Раздельный ввод (Dual Input): Конструкция предусматривает отдельные клеммы для выпрямителя и статического байпаса. Это позволяет подключить ИБП к двум независимым источникам питания, повышая отказоустойчивость системы (требуется снятие перемычки на входе).
5. Параллельная работа: Поддержка параллельного подключения позволяет объединять до 4-х устройств для увеличения мощности до 40 кВА или создания резервированной системы N+1.

Официальный дилер KSTAR и ELT в Узбекистане

Тел.: +998 (97) 120-18-00

Email: info@gunvor.uz

г. Ташкент, ул. Амира Темура, 107Б

Страница товара: <https://gunvor.uz/product/elt-ol-lp33-10kl-t/>