

ELT ol-LP33-80KL/T

Online-ИБП 80 кВА / 72 кВт · Tower · Чистый синус



ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

SKU	ELT ol-LP33-80KL/T
Полный артикул	ELT ol-LP33-80KL/T 80KVA/72KW, 3/3
Бренд	ELT
Категория	Промышленные
Гарантия	12 мес.
Цена (розница UZS)	Цена по запросу

Цена действительна на 13.07.2026, уточняйте актуальность

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Общие

Линейка	Online
Тип	online
Форм-фактор	tower
Мощность (кВА)	80
Мощность (кВт)	72
Гарантия, мес	12
Напряжение, В	384

Входные характеристики

Фазы вход	3
-----------	---

Выходные характеристики

Фазы выход	3
------------	---

Механические характеристики

Габариты, мм	705×1051×1646
Вес, кг	471

ОПИСАНИЕ

ИБП ELT ol-LP33-80KL/T — это переход к "тяжелому классу" оборудования. В отличие от модели на 60 кВА, этот агрегат выполнен в более габаритном корпусе (ширина 705 мм против 554 мм) и имеет значительно больший вес. Это решение для объектов, где надежность ставится во главу угла и требуется защита от самых серьезных проблем электросети, включая высоковольтные импульсы и плавающий ноль.

Ключевые особенности:

1. Встроенный выходной трансформатор: Обеспечивает гальваническую развязку выходной цепи от входной. Это исключает влияние неисправностей входной сети на нагрузку, фильтрует гармоники и позволяет создать надежную систему заземления на выходе (TN-S), что обязательно для чувствительного медицинского и серверного оборудования.
2. Работа с внешними батареями (Long Run): ИБП не содержит встроенных батарей. Система рассчитана на подключение внешних батарейных стеллажей или шкафов. Мощное зарядное устройство (настраиваемое, макс. 40 А) способно быстро восстанавливать заряд аккумуляторов емкостью 400-600 Ач и более, обеспечивая длительную автономию.
3. Гибкость шины постоянного тока: Количество аккумуляторов в линейке можно настраивать в диапазоне от 29 до 32 штук (стандарт 32 шт. / шина 384В). Это позволяет продолжать работу даже при выходе из строя нескольких ячеек АКБ, просто исключив их из цепи программно.
4. Двойной ввод (Dual Input): Силовая схема позволяет разделить питание выпрямителя и электронного байпаса. Это дает возможность подключить ИБП к двум разным подстанциям или использовать отдельный ввод от ДГУ для повышения надежности.
5. Параллельная работа: Возможность объединения до 4-х устройств в параллель позволяет создать систему мощностью до 320 кВА или схему с резервированием N+1, обеспечивая бесперебойное питание даже при проведении регламентных работ.

Официальный дилер KSTAR и ELT в Узбекистане

Тел.: +998 (97) 120-18-00

Email: info@gunvor.uz

г. Ташкент, ул. Амира Темура, 107Б

Страница товара: <https://gunvor.uz/product/elt-ol-lp33-80kl-t/>