

KSTAR MP 10KVA H

Online-ИБП 10 кВА / 10 кВт · Tower · Чистый синус

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

SKU	MP 10KVA H
Полный артикул	MP 10KVA H UPS 10000VA/10000W, on-line, pure sinevawe, tower, 3:1 phase (ИБП 10кВА/10кВт, Онлайн чистый синус, тауэр, 3:1 фаза)
Бренд	KSTAR
Категория	UPS Напольный
Гарантия	12 мес.
Цена (розница UZS)	Цена по запросу

Цена действительна на 13.07.2026, уточняйте актуальность

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Общие

Линейка	Online
Тип	online
Форм-фактор	tower
Мощность (кВА)	10
Мощность (кВт)	10
Гарантия, мес	12
Напряжение, В	192

Входные характеристики

Фазы вход	3
-----------	---

Выходные характеристики

Фазы выход	1
------------	---

Механические характеристики

Габариты, мм	220×580×655
Вес, кг	33

ОПИСАНИЕ

ИБП KSTAR MP 10KVA H — это флагманское решение для объектов с трехфазным вводом, обеспечивающее идеальный баланс нагрузок и чистую синусоиду 220В на выходе.

Устройство работает в режиме 3:1 (потребляет энергию от трех фаз, питает нагрузку по одной), что исключает перекося фаз во внешней сети.

Ключевая особенность — Адаптивная мощность (Optimization Battery Group): ИБП позволяет гибко настраивать количество аккумуляторов в последовательной цепи, однако от этого напрямую зависит максимальная активная мощность, которую устройство может выдать в нагрузку:

- 20 батарей (шина $\pm 120\text{В}$): ИБП работает на полную мощность 10 кВт ($\text{PF}=1.0$). Это рекомендованный режим.
- 18 батарей (шина $\pm 108\text{В}$): Максимальная нагрузка снижается до 9 кВт ($\text{PF}=0.9$).
- 16 батарей (шина $\pm 96\text{В}$): Максимальная нагрузка снижается до 8 кВт ($\text{PF}=0.8$).

Эта функция полезна при аварийном выходе из строя нескольких аккумуляторов: вы можете программно исключить их из цепи и продолжить работу системы (пусть и с меньшей максимальной нагрузкой) до приезда сервиса, вместо полного отключения ИБП. Благодаря зарядному току 14А, модель поддерживает подключение до 2-х массивных батарейных блоков (параллельно), что позволяет обеспечить время автономной работы от нескольких часов до суток.

Сферы применения:

- Загородные дома (с 3-фазным вводом и требованием питания всех розеток 220В).
- Медицинские центры (МРТ, КТ — критичные к качеству сети).
- Серверные и телекоммуникационные стойки.

Официальный дилер KSTAR и ELT в Узбекистане

Тел.: +998 (97) 120-18-00

Email: info@gunvor.uz

г. Ташкент, ул. Амира Темура, 107Б

Страница товара: <https://gunvor.uz/product/mp-10kva-h/>